

Hướng dẫn cài đặt internet modem Hub N300M

1. Hình dáng thiết bị và trạng thái đèn tín hiệu



Mặt trên



Mặt dưới

Đèn	Trạng thái	Mô tả
POWER	Trắng/Sáng đứng	Bình thường
	Tắt	Không có nguồn, cần kiểm tra lại nguồn điện
AUTH	Trắng/Sáng đứng	Đăng kí thành công và hoạt động
	Tắt	Đăng kí lỗi và không hoạt động
OPTICAL	Trắng/Sáng đứng	Đường truyền tín hiệu vật lý tốt
	Tắt	Đường truyền tín hiệu vật lý có lỗi
INTERNET	Trắng/Sáng đứng	Đường truyền đang có kết nối internet
	Tắt	Modem đang trong quá trình kết nối hoặc chưa kết nối được, cần kiểm tra cài đặt modem
WIFI/WPS	Trắng/Sáng đứng	Đã kết nối wifi
	Trắng/Sáng nhấp nháy	Đang truyền tải dữ liệu
	Tắt	Chức năng phát sóng wifi bị tắt

2. Cấu hình internet

- Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, ...), nhập địa chỉ mặc định của modem **192.168.1.1**
- Username/ Password mặc định ở mặt dưới của modem



- Vào **Network** → **WAN**, chọn **Modify** hoặc **Add** như hình:

Network > WAN > Internet Access Setup

Internet Access Setup | Default Gateway

Wide Area Network (WAN) Service Setup

Choose Add, Modify, or Remove to configure a WAN service over a selected interface.

Interface	Description	Type	Service Type	Vlan ID	Vlan 802.1p	ICMP	NAT	Modify	Restart
ppp0	HSI	PPPoE	TR069,IPTV	Untag	0	Enabled	Enabled		

Nếu modify trắng, thì ấn vào đây để thêm cấu hình → **Add**

- Nhập **Username/ Password** của đường truyền rồi nhấn **Apply** để lưu cấu hình:

Network > WAN > Internet Access Setup

Status

Internet Hub N300M

- Network
 - WAN
 - LAN
 - Wireless LAN
 - NAT
 - QoS
 - Wireless WAN
- Usb Services
- Advanced
- Security
- Maintenance

Internet Access Setup

General **Điền Username và password đường truyền**

WAN interface type: PPPoE

WAN IP Connection: IPv4 & IPv6

User Name:

Password:

Service Name:

Authentication Method: Auto

Service

Service Description: HSI

802.1Q VLAN ID [0-4094]: Untag [Edit](#)

802.1P Priority Method: Default Pbit QoS Enable(Pbit changed follow QoS Page 9)

WAN service type: TR069 IPTV

IGMP Proxy Configuration

LAN IGMP version: V2

WAN IGMP version: V2

Query Interval(=>10): 125

5 Ấn Apply để lưu cấu hình

Apply Cancel