

Hướng dẫn cấu hình internet modem ADSL HG531

1. Hình dáng thiết bị và trạng thái đèn tín hiệu



Mặt trước



Mặt sau

Đèn	Trạng thái	Mô tả
Power	Sáng xanh, đứng	Nguồn điện cho thiết bị bình thường
	Trạng thái khác	Có lỗi về nguồn, cần kiểm tra lại nguồn điện
ADSL	Sáng xanh, đứng	Kết nối vật lý thành công
	Trạng thái khác	Kết nối vật lý không thành công, cần kiểm tra lại đường truyền vật lý
Internet	Sáng xanh, đứng	Đường truyền đang có kết nối
	Không sáng	Modem đang trong quá trình kết nối hoặc chưa kết nối được, cần kiểm tra cài đặt modem

3 đèn Power, ADSL, Internet phải sáng đứng thì mới kết nối thành công.

2. Cấu hình internet

- Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, ...), nhập địa chỉ mặc định của modem **192.168.1.1**
- Username/ Password mặc định ở mặt dưới của modem
- Vào **Basic** → **WAN** rồi cài đặt như hình dưới.
- Nhấn **Submit** để lưu cấu hình.

The screenshot displays the WAN Connection configuration interface. On the left, there is a navigation menu with options: Status, Basic, WAN, LAN, WLAN, DSL, Advanced, and Maintenance. The main content area is titled 'WAN Connection' and contains a table with the following data:

Name	Connection Type	Connection Status	IP Address	Enable
INTERNET_TR069_R_0_33	PPPoE	Connected	42.115.248.236	1
OTHER_B_8_35	Bridge	Connected		1

Below the table, the configuration form for 'INTERNET_TR069_R_0_33' is shown. Key settings include:

- WAN connection: Enable
- VPI/VCI: 0 / 33
- Service list: INTERNET_TR069
- Connection type: PPPoE (highlighted with a red box)
- IPv4: Enable (highlighted with a red box)
- NAT: NAPT
- Service type: UBR without PCR
- Encapsulation mode: LLC
- Authentication mode: Auto
- Connection trigger: AlwaysOn
- Username: fpt
- Password: [masked]
- MTU: Auto | Size: 1492
- IPv6: Enable
- IPv6 addressing type: SLAAC
- Tunnel Type: None

Additional instructions and notes are present: 'Cấu hình mặc định' (Default configuration), 'Bắt buộc phải tick vào để online' (Must be checked to go online), 'Nhập username/password' (Enter username/password), and 'Cấu hình mặc định' (Default configuration). A 'Tick để kích hoạt cấu hình' (Tick to activate configuration) note is also visible. A 'Submit' button is located at the bottom right of the form.